COMPUMAX

S93 Tablet

Series

Copyright © 2013 Compumax Computer S.A.S. Todos los derechos reservados

Descripción Técnica:		
ITEMS	**Tipo**	**Descripción**
Procesador	ARM Cortex A9	ARM CORTEX A9 / ROCKCHIP 3066 - 1.6ghz (Dual Core)
Gráficos	Controlador VGA	integrado Mali-400 MP (Quad Core, 250 MHz), Soporta 1080P,H.264
Pantalla	Panel	panel 9” LCD TFT (1280*752 WXGA LCD-TFT,16:10, 164-PPI)
	luminiscencia	350cd/m2 - 700:1 (Retro-iluminada LED)
Touch-Screen	Multipunto	5 Puntos / Capacitiva (Glass/Glass Multi-touch panel) Pinch (e.g. Zoom, rotate)
Memoria	RAM	1GB/DDR3/1066MHz (integrada)
Almacenamiento.	Disco Interno ROM	Nand Flash SSD 16G (32G optional de Fabrica)
	Micro SD	Hasta 32GB M-SD (Por Aparte)
Formatos de Audio y Video	Micrófono incorporado	Si
	Jacks.	Un Jack (3.5mm), Funciones MIC-in/Line-Out
	Formatos de Video	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, RM, RMVB, WEBM, WMV, ASF, FLV, MPEG, ASF, MP4, H263, H264, MPEG4, VP8, DIVx,
	Formato de Audio	AMR, MP1/2/3, WMA, WAV, APE, OGG, OGA, FLAC, AAC, AAC+, M4A, MP3, DAAC, eAAC.
Interfaz de Usuario	LED Indicador	Nivel de Batería / LED indicador
Sensores de Control	Acelerómetro	3 Ejes
	Rotación	4 Vías

Copyright © 2013 Compumax Computer S.A.S. Todos los derechos reservados

	Sensor de Luz	SI
	GPS	N/A
	Giróscopo	N/A
Física	Dimensiones	260mm x 177mm x 10.5mm
	Peso	780g (Soporte de Caídas hasta de 50 cms (Piso Duro)
Botones Control	1ro	Encendido (Power On) / Apagado (Off botón)
	2do	Vol +
	3ro	Vol -
	4to	Back Key
	5to	Reset

CONFIGURACIÓN:

ITEMS	***Definición***
Altavoz	2 Parlantes (2.1 W.) Estéreo (Incorporados) 8Ω/0.5W*2
Micrófono	Soporte de Micrófono Interno.
Slot Micro SD	Micro SD, con Soporte hasta 32GB.
Wireless LAN	Integrada 802.11 B/G/N (Soporte de Protocolo IPV4 e IPV6)
Bluetooth	Bluetooth 2.0 (3.0 Opcional de Fabrica)
Digital Camera	Frontal : VGA (**1.3Mpx Opción de Fabrica**); Trasera: 5.0 Mpx " AUTOFOCO"
LED Indicador	Carga LED : Led indicador.
Soporte para 3G/3.5G	No integrado **(Opcional de Fabrica) /** Vía OTG.

Copyright © 2013 Compumax Computer S.A.S. Todos los derechos reservados

GPS	N/A **(Opcional de Fabrica)**	
Puertos I/O	Puertos de Audio	1 ×Jack, 3.5mm, MIC-in/Line-Out función.
	PUERTO USB	1 ×mini USB 2.0.
	PUERTO HDMI	1 ×Micro-HDMI Jack + Cable (1 Mt) Mini-HDMI a HDMI Convencional.
	PUERTO DC-IN	1 x Micro-USB.
	Docking	N/A
	PUERTO USB-MICRO	1 ×micro USB 2.0 OTG.
SISTEMA y SOFTWARE		
Sistema	OS	Android OS, v4.2 (Jelly Bean)
Software	Aplicaciones	Reloj /Buscador /Calendario /Calculadora /Correo /Galería /Herramientas /Música /Google Earth/ Google maps
Sistema de Poder	Batería	Litio, 6000mAh 1 cell / (2 Cell Opcional de fabrica)
	Tiempo Batería	➢ Standby: 110 hrs (6000mAh/3.7V) ➢ Full Video: 6.1 hrs (100% - Brillante)
	Adaptador	➢ 5V/2A/10W/1.35mm Adaptador (3C,CE,EU) ➢ 110-240 VAC @ (50/60Hz)

Copyright © 2013 Compumax Computer S.A.S. Todos los derechos reservados

Accesorios	➢Adaptador. ➢Manual de Usuario. ➢Estuche (Accesorio Opcional). ➢Cable conector (*1 Mts*) Mini-HDMI a HDMI Convencional. ➢Película Protectora Display. ➢Cable Micro USB a USB Normal. ➢Programación OTA (Over The Air). ➢Manos Libres (Audífonos y Micrófono / Accesorio Adicional). ➢Soporte de Caídas desde 50 CMS (Con estuche protector marca Compumax, liberándolo desde cualquier posición)
FORMATOS ARCHIVOS. • **Lectura y escritura** • **Solo Lectura**	➢ PPT, PPTX, DOC, DOCX, XLS, XLSX. ➢ PDF, FLV, SWF.

Copyright © 2013 Compumax Computer S.A.S. Todos los derechos reservados

Copyright © 2013 Compumax Computer S.A.S. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., en los Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres de los productos mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "tal cual" sin garantía de ningún tipo. Las garantías para los productos de Compumax Computer S.A.S. se establecen en las declaraciones de garantía limitada expresa que acompaña a dichos productos. Nada en este documento debe interpretarse como que constituyen una garantía adicional. Compumax Computer S.A.S no será responsable por errores técnicos o editoriales u omisiones en el presente documento.